

# Installatiegids

## b-box

1. Voor je aan de installatie van je b-box begint
  2. Sluit de b-box 3V+ aan op de glasvezelmodem
  3. Zet de b-box aan
  4. Configuratie en automatische update van de b-box
- 

## Stap 1

### Voor je aan de installatie van je b-box begint


#### Mijn b-box 3V+



Kijk eerst welke soort aansluiting je hebt: dat kan een enkel 5-polig aansluitpunt zijn, een DSL-aansluitdoos of een glasvezelverbinding.

#### Mijn installatie

Glasvezel



#### Onderdelen nodig voor de installatie

- b-box 3V+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

*Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit onderdeel gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de b-box en de nodige accessoires al om het apparaat te installeren. Heb je voor de installatie extra materiaal (kabels...) nodig? Ga dan langs in een Proximus-verkooppunt.*

## Stap 2

# Sluit de b-box 3V+ aan op de glasvezelmodem

Gebruik de ethernetkabel en sluit deze aan in de rode WAN-poort aan de achterkant van de b-box.



Er zijn verschillende modellen glasvezelmodems:



Voor je veiligheid: raak nooit de optische connectoren van de glasvezel aan en haal ze niet uit elkaar.



## Bevestig de b-box aan de muur

- Draai hem in wijzerzin om hem van zijn sokkel te halen.
- Vijs de sokkel aan de muur.
- Bevestig daarna de b-box weer op de sokkel.



## Stap 3

### Zet de b-box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je b-box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar staat in de 'I'-positie.



Het lampje aan de voorkant licht op.



## Stap 4

# Configuratie en automatische update van de b-box



**Duur van de configuratie: maximaal 30 minuten**

Zodra de lampjes hieronder branden, kan je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.



Verschillende lampjes gaan branden naargelang de gevraagde functies.



## Het “WAN”-lampje blijft knipperen

- **Dit is je eerste verbinding met Pickx en/of internet?**  
Dan moet je de dag van je activering afwachten.
- **Dit is niet je eerste verbinding met Pickx en/of internet?**  
Controleer dan of de DSL-kabel goed verbonden is met je b-box en het stopcontact in de muur.



## De lampjes van de b-box



Power

**Blauw, vast:** de b-box staat onder spanning.



DSL

**Blauw, vast:** de b-box is gesynchroniseerd.

**Blauw, knipperend:** de synchronisatie is bezig (max. 3 minuten).



Internet

**Blauw, vast:** er is een internetverbinding.



LAN

**Blauw, vast:** minstens een LAN-poort wordt gebruikt.



Phone 1  
Phone 2

**Blauw, vast:** de telefoondienst is correct ingesteld.

**Blauw, knipperend:** er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT

**Blauw, vast:** minstens één handset is verbonden aan de DECT.

**Blauw, knipperend:** er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT  
& WPS

**Blauw, knipperend:** duidt aan dat de WPS-synchronisatie met een ander wifi-WPS-toestel mogelijk is (max. 2 minuten) of dat de verbinding tussen de handsets bezig is.



Wi-Fi

**Blauw, vast:** de wifi-functie is actief.

**Je b-box is nu geconfigureerd!**